CREATION D'UNE APPLICATION

- LANCER LE LOGICIEL PL7 MICRO

- OUVRIR UNE NOUVELLE APPLICATION :
Fichier puis nouveau

- SELECTIONNER LE PROCESSEUR :
(type de l'automate cible)

- CHOISIR LE LANGAGE :
avec (ou sans) langage GRAFCET

- VALIDER PAR OK

- SELECTIONNER LE MODULE : PRL ou CHART ou POST

- ACCEDER AU MODULE PAR OUVRIR

MODULE ?

PRL ou POST / MAIN

- CHOISIR LE LANGAGE :
Langage à contacts Valider par Ok

- SAISIR LES RESEAUX DE CONTACTS :
  - Sélectionner les objets et les placer aux endroits souhaités
  Saisir l'adresse et valider
  - Sélection des tempos et des compteurs par FB choisir l'élément désiré
  Réglage par Application Variables :
  Choisir FB prédéfinis (case mémoire) puis TM ou C
  Cocher la case paramètres :
  Saisir preset et modifier TB

- COMPLETER LE RESEAU (facultatf) :
  Label et commentaire sont accessibles par double clic à gauche à l'endroit réservé

- VALIDER LE RESEAU PAR ENTRE

- MODIFICATION D'UN RESEAU :
  Double clic à gauche sur l'un des éléments du réseau à modifier

- EFFACER UN OBJET OU UN RESEAU :
  Sélectionner en cliquant
  Effacer par la touche Suppr

- FERMER LE MODULE

CHART (GRAFCET)

- EFFACER L'ECRAN D'AIDE PAR ESC

- CONSTRUIRE LE GRAFCET :
  - Placer les éléments graphiques :
  Etapes (et N°) et transitions
  - Renvois par F5 et F7 ou tracer les liaisons par F9 puis fléches de directions (écran d'aide par ?)
  - Divergences et convergences :
  Placer toutes les étapes et transitions tracer ensuite F8 et F9 (OU)
  F10 et F11 (ET)

- VALIDER LE GRAFCET PAR ENTREE
  Message possible en bas de l'écran

- SAISIR LES RECEPTIVITES :
  - Cliquer (gauche) une transition
  - Accéder à l'éditeur par double clic à droite, valider le langage
  Compléter le réseau par les objets (contacts) relier à droite par F10
  - Valider le réseau

- FERMER L'EDITEUR (le réseau) avant d'accéder à une nouvelle transition
  Les transitions non valides sont représentées par un trait gras

- FERMER LE MODULE

- CHANGER DE MODULE
  Application puis
  Programmes
  Sélectionner
  PRL
  CHART
  POST

- OUVRIR LE MODULE

PRG FINI ?

NON

OUI

- SAUVEGARDER L'APPLICATION :
  Fichier puis Enregistrer Sous
  Taper ELEVE puis VALIDER

- QUITTER LE LOGICIEL